



AC110~220V Demo Board

● AC110~220V 公板接法並注意事項：

- 一、請先將電源供應器調整至低電壓。
- 二、將馬達三向與 Demo Board MA、MB、MC 三向連接(如果接錯應該為反轉，請將其中兩向交換)。
- 三、有 Hall Sensor 的馬達 Sensor 接線要注意順序，Demo Board 的接線順序為+5V、GND、HA、HB、HC(如附圖)。
- 四、將電源供應器與 Demo Board 的 VCC and GND 連接(小心不要接錯)，然後上電操作即可。
- 五、低壓測試完成後(馬達應該可以轉動)，確認接線是否正確，再調整至高電壓做測試。
- 六、將 VR 旋鈕向左旋至最底(為啟動位置)，然後再接電源啟動。
- 七、請注意小心短路，公板附近應該保持淨空。

